




0101 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Б, И	
	Положение рукоятки	
	0^0	$+45^0$
1 - 2	X	-
3 - 4	-	X
Маркировка	1	2




0102 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45^0	0^0	$+45^0$
1 - 2	-	-	X
3 - 4	X	-	-
Маркировка	2	0	1




0103 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Б, И	
	Положение рукоятки	
	0^0	$+45^0$
1 - 2	-	X
3 - 4	-	X
Маркировка	0	1




0104 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45^0	0^0	$+45^0$	
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	X




0105 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45^0	0^0	$+45^0$
1 - 2	-	-	X
3 - 4	-	X	X
Маркировка	0	1	2




0106 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45^0	0^0	$+45^0$
1 - 2	X	-	X
3 - 4	X	-	X
Маркировка	1	0	1




0108 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45^0	0^0	$+45^0$	
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	-	X




0109 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 ⁰	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰	+90 ⁰
1 - 2	-	X	X	-	-
3 - 4	-	-	X	X	-
Маркировка	4	5	1	2	3




0115 Соединяемые контакты	Способ фиксации: И	
	Положение рукоятки	
	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	X
Маркировка	0	1




0116 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰	+90 ⁰
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	X	-	X
Маркировка	0	1	2	3




0117 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Д			
	Положение рукоятки			
	-90 ⁰	0 ⁰	+90 ⁰	+180 ⁰
1 - 2	X	-	-	X
3 - 4	-	-	X	X
Маркировка	3	0	1	2




0118 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
Маркировка	3	1	2




0119 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 ⁰	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰	+90 ⁰
1 - 2	X	X	-	-	X
3 - 4	X	-	-	X	X
Маркировка	4	5	1	2	3




0120 Соединяемые контакты	Способ фиксации: И	
	Положение рукоятки	
	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	X
3 - 4	X	X
Маркировка	0	1




0121 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 ⁰	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	X	-	X
3 - 4	-	-	X	X
Маркировка	0	1	2	3




0122 Соединяемые контакты	Способ фиксации: АЛ		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	-	X
3 - 4	-	X	X




0123 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	X	-	X
3 - 4	-	-	X
Маркировка	2	0	1




0124 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	X	-	X
3 - 4	X	X	-
Маркировка	1	2	3




0125 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	X	X
3 - 4	X	X	-
Маркировка	3	1	2




0126 Соединяемые контакты	Способ фиксации: АЛ		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X




0127 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	X	X	-
3 - 4	-	X	X
Маркировка	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Г			
	Положение рукоятки			
	0 ⁰	+45 ⁰	+90 ⁰	+135 ⁰
1 - 2	-	X	X	-
3 - 4	-	-	X	X
Маркировка	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	X	-
3 - 4	X	-	X
Маркировка	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Д (без ограничения хода рукоятки)			
	Положение рукоятки			
	-90 ⁰	0 ⁰	+90 ⁰	+180 ⁰
1 - 2	-	X	X	-
3 - 4	-	-	X	X
Маркировка	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	-	X
3 - 4	-	X	-
Маркировка	0	1	2



Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	X	X
3 - 4	-	-	X
Маркировка	0	1	2



Соединяемые контакты	Способ фиксации: И	
	Положение рукоятки	
	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	X
3 - 4	-	X
Маркировка	0	1



Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
Маркировка	1	0	2

Стр.

01-04

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись

Дата



0135 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ж	
	Положение рукоятки	
	-45 ⁰	+45 ⁰
1 - 2	-	X
3 - 4	-	X
Маркировка	0	1



0136 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 ⁰	-45 ⁰	0 ⁰	+45 ⁰	+90 ⁰
1 - 2	-	X	-	X	-
3 - 4	X	-	X	-	X
Маркировка	4	5	1	2	3