




3001 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X
3 – 4	-	-	X
5 – 6	X	X	-
7 – 8	X	-	X
9 – 10	-	X	-
11 – 12	X	-	-
Маркировка	3	1	2




3002 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	X
3 – 4	X	-	-
5 – 6	-	X	X
7 – 8	X	-	-
9 – 10	-	X	X
11 – 12	-	-	X
Маркировка	3	1	2




3003 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-	-
3 – 4	-	-	-	-	X
5 – 6	X	-	-	-	X
7 – 8	X	-	-	-	X
9 – 10	-	-	-	X	X
11 – 12	X	X	-	-	-
Маркировка	3	4	0	1	2




3004 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	X	X	-	-
5 – 6	-	-	-	X
7 – 8	-	-	X	X
9 – 10	-	-	X	-
11 – 12	-	-	X	-
Маркировка	3	4	1	2




3005 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-	-	-
3 – 4	-	-	-	X	-
5 – 6	X	-	-	-	-
7 – 8	-	-	-	-	X
9 – 10	-	X	-	X	-
Маркировка	3	4	0	1	2




3006 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Ф</b>			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	-	X	X
9 - 10	-	-	X	X
11 - 12	-	X	X	-
Маркировка	0	3	1	2




3007 Соединяемы е контакты	Способ фиксации: <b>Х</b>					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135
1 - 2	X	-	X	X	X	X
3 - 4	-	X	X	X	X	X
5 - 6	X	X	X	-	X	X
7 - 8	X	X	-	X	X	X
9 - 10	X	X	X	X	X	-
11 - 12	X	X	X	X	-	X
Маркировка	5	6	1	2	3	4



3008 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>А, С</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	X
3 - 4	X	-	X
5 - 6	X	-	X
7 - 8	X	-	X
9 - 10	X	-	X
11 - 12	-	X	X
Маркировка	3	1	2



3009 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Н</b>							
	Положение рукоятки							
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	-	X	X	X	X
3 - 4	X	X	X	X	-	-	-	-
5 - 6	-	-	X	X	-	-	X	X
7 - 8	X	X	-	-	X	X	-	-
9 - 10	-	X	-	X	-	X	-	X
11 - 12	X	-	X	-	X	-	X	-
Маркировка	6	7	8	1	2	3	4	5



3010 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>А, С</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-
3 - 4	-	X	-
5 - 6	-	X	-
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	-
11 - 12	X	-	X
Маркировка	3	1	2

Стр.

03-02

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата




3011 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X
3 - 4	-	X	-
5 - 6	-	-	X
7 - 8	-	X	-
9 - 10	-	-	X
Маркировка	0	1	2




3012 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	→ 0 <sup>0</sup> ←	+45 <sup>0</sup>	
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	X	X	-	-
7 - 8	-	-	-	X
9 - 10	-	-	-	X
11 - 12	X	-	-	-




3013 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Х					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X	-	X	X
3 - 4	X	X	X	-	-	-
5 - 6	-	-	X	-	X	X
7 - 8	X	X	X	-	-	-
9 - 10	-	X	-	-	-	X
Маркировка	3	4	5	0	1	2




3014 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Б, И	
	Положение рукоятки	
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X
3 - 4	-	X
5 - 6	-	X
7 - 8	-	X
9 - 10	-	X
11 - 12	-	X
Маркировка	0	1




3015 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	X	X
3 - 4	X	X	-	-	-
5 - 6	-	-	X	-	-
7 - 8	-	-	X	-	-
9 - 10	X	-	-	-	X
11 - 12	-	X	-	X	-
Маркировка	4	5	1	2	3




3016 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45°	→ 0° ←	+45°	
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	X	X	-
9 - 10	X	-	-	-
11 - 12	-	-	-	X




3017 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45°	→ 0° ←	+45°	
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	-	X	X
9 - 10	-	-	X	X
11 - 12	-	-	X	X




3018 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45°	→ 0° ←	+45°	
1 - 2	-	-	-	X
3 - 4	-	-	-	X
5 - 6	X	-	-	-
7 - 8	X	-	-	-
9 - 10	-	-	X	X
11 - 12	X	X	-	-




3019 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45°	→ 0° ←	+45°	
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	X	X	-	-
7 - 8	X	X	-	-
9 - 10	X	-	-	-
11 - 12	-	-	-	X




3020 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45°	→ 0° ←	+45°	
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	X	X	-	-
7 - 8	-	X	X	-
9 - 10	-	-	-	X
11 - 12	X	-	-	-




3021 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	←	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	-	-	X
9 - 10	-	X	X	-
11 - 12	-	X	X	-




3022 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	←	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	X
3 - 4	X	-	-	-
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	X	X	-
9 - 10	-	X	X	-
11 - 12	X	X	-	-




3023 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X
3 - 4	X	X	-
5 - 6	-	-	X
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	-
11 - 12	X	-	-
Маркировка	3	1	2




3024 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Е		
	Положение рукоятки		
	-90 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	-	X	-
7 - 8	-	X	X
9 - 10	X	-	X
11 - 12	X	X	-
Маркировка	3	1	2




3025 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	X
3 - 4	-	X	-	-
5 - 6	-	-	-	X
7 - 8	-	-	-	X
9 - 10	X	-	-	-
11 - 12	X	-	-	-
Маркировка	3	4	1	2




3026 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	-	-	X
5 – 6	-	X	X
7 – 8	X	X	-
9 – 10	-	X	X
11 – 12	X	X	-
Маркировка	3	1	2




3027 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-	-
3 – 4	-	-	-	-	X
5 – 6	X	-	-	-	-
7 – 8	-	-	-	-	X
9 – 10	-	-	-	X	X
11 – 12	X	X	-	-	-
Маркировка	3	4	0	1	2




3028 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	X	-
3 - 4	X	X	-	-
5 – 6	-	-	X	X
7 - 8	-	-	X	-
9 – 10	X	-	-	-
11 – 12	-	X	X	-
Маркировка	2	3	0	1




3029 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	X	-
3 - 4	X	X	X	-
5 – 6	X	X	-	-
7 - 8	X	-	X	-
9 – 10	-	-	X	-
11 – 12	-	X	-	-
Маркировка	3	4	1	2




3030 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	X	-	-
5 – 6	-	-	X
7 – 8	-	-	X
9 – 10	-	-	X
11 – 12	-	-	X
Маркировка	2	0	1




3031 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	-	-	X
5 – 6	X	-	-
7 – 8	-	-	X
9 – 10	X	-	-
11 – 12	-	-	X
Маркировка	2	0	1




3032 Соединяемые контакты	Способ фиксации: (Е), Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X	-	-
3 – 4	-	-	X	-	-
5 – 6	-	-	X	-	-
7 – 8	-	-	X	-	-
9 – 10	X	-	-	-	X
11 – 12	X	-	-	-	X
Маркировка	3	0(-)	1	0(-)	2




3034 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-	-
3 – 4	-	-	-	-	X
5 – 6	-	X	-	-	-
7 – 8	-	-	-	X	X
9 – 10	-	-	-	X	X
11 – 12	-	-	-	X	X
Маркировка	3	4	0	1	2




3035 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	-	-	X
3 – 4	X	-	-	-	-
5 – 6	-	-	-	X	-
7 – 8	-	X	-	-	-
9 – 10	-	-	X	-	-
11 – 12	-	-	X	-	-
Маркировка	4	5	1	2	3




3036 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Х					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 – 2	X	X	X	-	-	X
3 – 4	X	X	-	-	-	-
5 – 6	-	X	X	X	-	-
7 – 8	-	-	-	-	-	X
9 – 10	-	-	-	-	X	-
Маркировка	5	6	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: М						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	X	-	-	-
3 - 4	X	X	X	-	X	X	X
5 - 6	-	-	-	-	X	X	X
7 - 8	X	X	X	-	-	-	-
9 - 10	X	-	-	-	-	-	X
11 - 12	X	X	-	-	-	X	X
Маркировка	5	6	7	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: М						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	X	-	-	-
3 - 4	-	-	-	X	-	-	-
5 - 6	-	-	-	-	X	X	X
7 - 8	X	X	X	-	-	-	-
9 - 10	-	X	X	-	X	X	-
11 - 12	-	-	X	-	X	-	-
Маркировка	5	6	7	1	2	3	4



Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	X	X	X
7 - 8	-	-	X	X
9 - 10	-	X	-	X
Маркировка	0	3	1	2



Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	X
3 - 4	X	-	X
5 - 6	X	-	X
7 - 8	X	-	X
9 - 10	-	X	-
11 - 12	-	X	-
Маркировка	3	1	2



Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-	X
3 - 4	X	-	-	-	X
5 - 6	-	-	X	-	-
7 - 8	-	X	X	-	-
9 - 10	-	-	X	X	-
11 - 12	X	X	-	X	X
Маркировка	4	5	1	2	3

Стр.

03-08

АВКГ 1848

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата







Соединяемые контакты	Способ фиксации: М						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	X	-	X	-	-
3 - 4	X	-	-	-	-	-	-
5 - 6	-	-	-	-	-	-	X
7 - 8	-	X	X	-	-	-	-
9 - 10	-	X	-	-	-	X	-
11 - 12	-	-	-	-	X	X	-
Маркировка	4	5	6	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Х					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	X	-	X
3 - 4	X	X	-	-	-	-
5 - 6	-	X	X	X	-	-
7 - 8	-	-	-	-	-	X
9 - 10	-	-	-	-	X	-
11 - 12	X	X	X	X	-	X
Маркировка	5	6	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-
3 - 4	-	-	-	X
5 - 6	X	-	-	-
7 - 8	X	-	-	-
9 - 10	X	-	-	-
11 - 12	-	-	X	-
Маркировка	3	4	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X
3 - 4	-	X	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	X	X	-
9 - 10	-	X	-
11 - 12	X	X	-
Маркировка	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	X	-	X
5 - 6	-	-	X
7 - 8	X	-	X
9 - 10	-	X	-
11 - 12	X	-	X
Маркировка	3	1	2




3047 Соединяемые контакты	Способ фиксации: М						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	-	-	-	-
3 - 4	X	-	-	-	-	-	-
5 - 6	X	X	X	-	-	-	-
7 - 8	X	X	X	X	-	-	-
9 - 10	X	X	X	X	X	-	-
11 - 12	X	X	X	X	X	X	-
Маркировка	1	2	3	4	5	6	7




3048 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X
3 - 4	-	X	X
5 - 6	X	X	-
7 - 8	-	X	X
9 - 10	X	X	-
11 - 12	-	X	X
Маркировка	3	1	2



3051 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	X	X
3 - 4	X	X	-	X	X
5 - 6	X	X	-	X	X
7 - 8	-	X	X	X	-
9 - 10	-	X	X	X	-
11 - 12	-	X	X	X	-
Маркировка	4	5	1	2	3



3052 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X
3 - 4	-	-	X
5 - 6	-	-	X
7 - 8	-	-	X
9 - 10	-	-	X
11 - 12	X	-	-
Маркировка	2	0	1



3053 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	X	-	-
5 - 6	-	-	X
7 - 8	-	X	-
9 - 10	X	-	X
11 - 12	X	-	X
Маркировка	3	1	2

Стр.

03-10

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата




3054 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	X	X
3 - 4	X	X	-	-	-
5 - 6	-	-	-	X	X
7 - 8	X	X	-	-	-
9 - 10	X	-	-	-	X
Маркировка	3	4	0	1	2




3055 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X
3 - 4	-	X	X
5 - 6	X	X	-
7 - 8	X	X	-
9 - 10	-	X	-
Маркировка	3	1	2




3056 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	-	-	X
9 - 10	-	X	-
11 - 12	X	-	X
Маркировка	3	1	2




3057 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	X	X
5 - 6	X	-	X
7 - 8	-	X	-
9 - 10	X	X	-
11 - 12	-	-	X
Маркировка	3	1	2




3058 Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X
3 - 4	-	X	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	X	-	-
9 - 10	-	-	X
11 - 12	-	-	X
Маркировка	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	X	X
3 - 4	X	-	-	-	-
5 - 6	X	X	-	-	-
7 - 8	-	-	-	-	X
9 - 10	-	-	X	-	-
Маркировка	4	5	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	X	X
3 - 4	X	X	-	X	X
5 - 6	X	-	-	-	X
7 - 8	X	X	-	-	-
9 - 10	-	-	-	X	X
Маркировка	3	4	0	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: М						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X	X	X	X	X
3 - 4	-	-	X	X	X	X	X
5 - 6	-	-	-	X	X	X	X
7 - 8	-	-	-	-	X	X	X
9 - 10	-	-	-	-	-	X	X
11 - 12	-	-	-	-	-	-	X
Маркировка	0	5	6	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	-	-	X
7 - 8	-	X	X	X
9 - 10	-	-	-	X
11 - 12	-	X	X	X
Маркировка	0	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: А, С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	X
3 - 4	-	-	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	-
Маркировка	2	0	1




3066 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X
3 – 4	X	X	-
5 – 6	-	-	X
7 – 8	X	X	-
9 – 10	-	-	X
11 – 12	X	-	-
Маркировка	3	1	2




3069 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-
3 – 4	-	-	X
5 – 6	-	X	-
7 – 8	-	-	X
9 – 10	-	X	-
11 – 12	-	-	X
Маркировка	0	1	2




3070 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-	-
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	-	-	X	-
7 – 8	-	-	X	-
9 – 10	-	-	-	X
Маркировка	0	1	2	3




3071 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X	-
3 – 4	-	-	-	X
5 – 6	-	X	-	-
7 – 8	X	-	-	-
9 – 10	-	X	X	X
Маркировка	4	1	2	3




3072 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	X	-	X	-
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	-	X	-	-
Маркировка	4	1	2	3




3073 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X	-
3 – 4	-	X	-	X
5 – 6	X	-	-	-
7 – 8	-	-	X	-
9 - 10	-	X	-	X
Маркировка	4	1	2	3




3074 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X	X
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	-	-	-	X
7 – 8	-	X	X	-
9 – 10	-	X	-	-
Маркировка	0	3	1	2




3075 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	X	-
3 – 4	X	-	X	-
5 – 6	-	-	-	X
7 – 8	-	X	-	-
9 – 10	X	X	X	-
Маркировка	0	1	2	3




3076 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	X	-
3 – 4	X	X	-	-
5 – 6	X	X	-	X
7 – 8	X	-	-	-
9 - 10	X	X	X	-
Маркировка	4	1	2	3




3077 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-	-
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	-	X	-	X
7 – 8	-	-	X	-
9 – 10	-	-	-	X
Маркировка	0	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	X	-	X
3 – 4	X	X	-	X
5 – 6	X	-	X	X
7 – 8	X	-	X	X
9 – 10	-	-	X	X
Маркировка	4	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X	-
3 – 4	-	-	-	X
5 – 6	-	X	-	X
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	-	X	-	-
Маркировка	0	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	-	-	X	-
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	-	X	-	-
Маркировка	4	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: И	
	Положение рукоятки	
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-
3 – 4	-	X
5 – 6	-	X
7 – 8	-	X
9 – 10	-	X
11 – 12	-	X
Маркировка	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: И	
	Положение рукоятки	
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-
3 – 4	X	-
5 – 6	-	X
7 – 8	-	X
9 – 10	-	X
11 – 12	-	X
Маркировка	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: $\Phi$			
	Положение рукоятки			
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	X	-	-	X
3 – 4	-	X	X	-
5 – 6	X	-	X	-
7 – 8	-	X	X	-
9 – 10	-	-	X	X
11 – 12	-	X	-	X
Маркировка	3	4	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: $\Phi$			
	Положение рукоятки			
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	-	X	X	-
3 – 4	X	-	-	X
5 – 6	-	X	-	X
7 – 8	-	X	X	-
9 – 10	X	-	-	X
11 – 12	-	X	-	X
Маркировка	3	4	1	2



Соединяемые контакты	Способ фиксации: $\Phi$			
	Положение рукоятки			
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	-	X	X	-
3 – 4	X	-	X	-
5 – 6	-	-	X	X
7 – 8	-	X	-	X
9 – 10	X	-	-	-
11 – 12	-	-	X	-
Маркировка	3	4	1	2



Соединяемые контакты	Способ фиксации: $\Psi$			
	Положение рукоятки			
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 – 2	-	-	X	-
3 – 4	X	-	X	X
5 – 6	X	X	-	X
7 – 8	-	X	-	-
9 – 10	-	-	-	X
11 – 12	-	-	-	X
Маркировка	4	1	2	3



Соединяемые контакты	Способ фиксации: $\Psi$			
	Положение рукоятки			
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 – 2	-	X	-	-
3 – 4	X	X	-	X
5 – 6	X	-	X	X
7 – 8	-	-	X	-
9 – 10	X	-	-	-
11 – 12	-	X	-	-
Маркировка	4	1	2	3

Стр.

03-16

АВКГ 1848

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата







3090 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>И</b>	
	Положение рукоятки	
	0°	+45°
1 - 2	-	X
3 - 4	X	-
5 - 6	X	-
7 - 8	-	X
9 - 10	X	-
11 - 12	-	X
Маркировка	1	2




3091 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	-45°	0°	+45°
1 - 2	-	-	X
3 - 4	-	-	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	X	-	-
9 - 10	-	X	-
11 - 12	-	-	X
Маркировка	3	1	2






3093 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Л, (Е)</b>				
	Положение рукоятки				
	-90°	-45°	0°	+45°	+90°
1 - 2	-	-	-	X	X
3 - 4	X	X	-	-	-
5 - 6	-	-	X	-	-
7 - 8	-	-	X	-	-
9 - 10	X	-	-	-	X
11 - 12	X	X	-	X	X
Маркировка	4	5 (-)	1	2 (-)	3






3097 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Д</b> (без ограничения хода рукоятки)			
	Положение рукоятки			
	-90°	0°	+90°	+180°
1 - 2	X	X	-	-
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	X	-	X	-
7 - 8	-	X	-	X
9 - 10	X	-	-	X
11 - 12	-	X	X	-
Маркировка	4	1	2	3





3098 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Н</b> (без ограничения хода рукоятки)							
	Положение рукоятки							
	-135°	-90°	-45°	0°	+45°	+90°	+135°	+180°
1 - 2	-	-	-	-	-	X	-	X
3 - 4	-	X	-	X	-	-	-	-
5 - 6	-	X	-	X	-	-	-	-
7 - 8	-	X	-	-	-	-	-	X
9 - 10	-	-	-	X	-	X	-	-
Маркировка	0	1	0	2	0	3	0	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Н</b> (без ограничения хода рукоятки)							
	Положение рукоятки							
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	-	-	X	-	X
3 - 4	-	-	-	-	-	X	-	-
5 - 6	-	X	-	-	-	-	-	-
7 - 8	-	X	-	-	-	-	-	X
9 - 10	-	-	-	X	-	-	-	-
11 - 12	-	-	-	X	-	-	-	-
Маркировка	0	1	0	2	0	3	0	4



Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Х</b>					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-	-	-
3 - 4	-	X	-	-	-	-
5 - 6	-	-	-	X	-	-
7 - 8	-	-	-	X	-	-
9 - 10	-	-	-	-	-	X
11 - 12	-	-	-	-	-	X
Маркировка	0	3	0	1	0	2




Соединяемые контакты	Без рукоятки, без фиксации положений коммутации	
	-90 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>
	1 - 2	-
3 - 4	X	-
5 - 6	-	X
7 - 8	X	-
9 - 10	-	X
<b>* применяется в приводе высоковольтного электромагнитного выключателя</b>		




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>К</b>				
	Положение рукоятки				
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	-	X	X	X
5 - 6	-	-	-	-	X
7 - 8	X	-	-	-	-
9 - 10	-	-	-	X	X
Маркировка	4	0	1	2	3


Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>У</b>			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	X	-	-	-
5 - 6	X	-	-	X
7 - 8	-	-	X	-
9 - 10	-	X	-	-
11 - 12	-	X	-	-
Маркировка	4	1	2	3




3105 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	-	-	-	X
5 - 6	-	-	-	X	-
7 - 8	-	-	-	X	X
9 - 10	-	-	-	-	X
11 - 12	X	-	-	-	-
Маркировка	3	0	0	1	2




3106 Соединяемые контакты	Способ фиксации: К				
	Положение рукоятки				
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X	-	X
3 - 4	-	-	-	X	X
5 - 6	-	X	X	X	X
7 - 8	-	X	X	X	X
9 - 10	-	X	X	X	X
Маркировка	0	1	2	3	4




3107 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-
3 - 4	-	-	-	X
5 - 6	-	X	-	-
7 - 8	-	-	-	X
9 - 10	-	-	X	X
11 - 12	-	-	X	X
Маркировка	1	2	3	4




3108 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-
3 - 4	X	-	-	-
5 - 6	X	-	-	-
7 - 8	-	X	-	-
9 - 10	-	-	-	X
Маркировка	2	3	0	1




3109 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	X	X
3 - 4	-	-	-	X	X
5 - 6	-	-	-	-	X
7 - 8	-	X	-	-	-
9 - 10	X	-	-	-	-
Маркировка	4	3	0	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	-	-
3 - 4	X	-	X	-	-
5 - 6	X	-	-	X	-
7 - 8	X	-	-	-	X
9 - 10	-	X	X	X	X
Маркировка	1	2	3	4	5




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Н							
	Положение рукоятки							
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-	-	-	-	-
3 - 4	X	-	-	-	-	-	-	-
5 - 6	X	X	-	X	X	X	X	X
7 - 8	-	-	-	-	X	X	-	-
9 - 10	-	-	-	-	-	-	X	X
11 - 12	-	-	-	-	-	X	-	X
Маркировка	7	8	1	2	3	4	5	6



Соединяемые контакты	Способ фиксации: С, (Ж)		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X
3 - 4	X	-	-
5 - 6	-	-	X
7 - 8	X	-	-
9 - 10	-	-	X
11 - 12	X	-	-
Маркировка	2	0 (-)	1



Соединяемые контакты	Способ фиксации: Д			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	-
3 - 4	X	-	X	-
5 - 6	X	-	-	X
7 - 8	-	-	X	X
9 - 10	-	X	-	X
11 - 12	-	X	X	-
Маркировка	4	1	2	3



Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	X
3 - 4	-	-	-	X
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	-	X	X
9 - 10	-	X	X	X
11 - 12	-	X	X	X
Маркировка	0	1	2	3

Стр.

03-20

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата




3117 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	-	-	X	X
5 - 6	X	X	-	-	-
7 - 8	-	-	-	-	X
9 - 10	-	X	-	X	-
11 - 12	-	-	X	-	-
Маркировка	1	2	3	4	5




3118 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-
3 - 4	-	-	X	-
5 - 6	-	-	-	X
7 - 8	X	-	-	-
9 - 10	-	-	X	-
11 - 12	-	-	-	X
Маркировка	4	1	2	3




3119 Соединяемые контакты	Способ фиксации: М						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	X	-	X	-	-
3 - 4	-	X	-	-	-	-	-
5 - 6	X	-	-	-	-	-	-
7 - 8	-	-	-	-	-	-	X
9 - 10	-	-	-	-	-	X	-
11 - 12	-	-	-	-	-	X	X
Маркировка	6	5	4	0	1	2	3




3120 Соединяемые контакты	Способ фиксации: М						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X	X	X	X	X
3 - 4	-	X	-	X	X	X	X
5 - 6	-	-	-	-	-	X	X
7 - 8	-	-	X	-	X	-	-
9 - 10	-	X	-	-	-	-	X
11 - 12	-	-	X	X	X	X	X
Маркировка	0	1	2	3	4	5	6




3121 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	-	X	X
7 - 8	X	-	-
9 - 10	-	X	-
11 - 12	-	-	X
Маркировка	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-	-
3 – 4	-	-	X	-
5 – 6	-	-	-	X
7 – 8	-	X	-	-
9 – 10	-	-	X	-
11 – 12	-	-	-	X
Маркировка	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X	-	-
3 - 4	X	X	-	X	X
5 – 6	-	-	-	-	X
7 – 8	X	-	-	-	-
9 – 10	-	-	-	X	X
11 - 12	X	X	-	-	-
Маркировка	4	5	1	2	3



Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X
3 – 4	X	-	-
5 – 6	X	-	-
7 – 8	-	-	X
9 – 10	X	-	X
11 – 12	X	-	X
Маркировка	2	0	1



Соединяемые контакты	Способ фиксации: М						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	X	-	-	-
3 - 4	X	X	X	-	X	X	X
5 – 6	X	X	-	-	-	-	-
7 - 8	-	-	-	-	-	X	X
9 – 10	X	-	-	-	-	-	X
11 - 12	-	-	-	X	-	-	-
Маркировка	5	6	7	1	2	3	4



Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	-	-	X	X
5 – 6	X	X	-	-	-
7 – 8	-	-	-	-	X
9 – 10	-	X	-	X	-
11 - 12	-	-	X	-	-
Маркировка	4	5	1	2	3

Стр.

03-22

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата




3127 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-	-
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	-	X	-	-
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	-	-	-	X
11 – 12	-	-	-	X
Маркировка	0	1	0	2




3128 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	X	-	X
3 - 4	X	X	X	-	X
5 - 6	-	-	-	-	X
7 - 8	-	-	-	-	X
9 - 10	X	X	-	-	-
11 - 12	X	-	-	-	-
Маркировка	1	2	3	0	4




3129 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Х					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135
1 – 2	X	-	-	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-	-	-
5 – 6	-	-	X	-	-	-
7 – 8	-	-	-	X	-	-
9 - 10	-	-	-	-	X	-
11 - 12	-	-	-	-	-	X
Маркировка	5	6	1	2	3	4




3130 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	-	-	X	-
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	X	-	-	-
Маркировка	1	2	3	4




3131 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Х					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135
1 – 2	X	-	-	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-	-	-
5 – 6	-	-	-	X	-	-
7 – 8	-	-	X	-	-	-
9 - 10	-	-	-	-	X	-
11 - 12	-	-	-	-	-	X
Маркировка	5	6	1	2	3	4




3132 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Ф</b>			
	Положение рукоятки			
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	-	X	X	X
3 – 4	-	-	X	-
5 – 6	-	-	X	-
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	-	-	-	X
11 - 12	-	-	-	X
Маркировка	0	1	2	3




3133 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>АП</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	-	X	X
3 – 4	-	X	X
5 – 6	-	-	X
7 – 8	-	-	X
9 – 10	X	-	-
11 – 12	X	-	-



3134 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Ф</b>			
	Положение рукоятки			
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	-	-	X	X
3 – 4	-	-	X	X
5 – 6	-	X	-	-
7 – 8	-	-	X	-
9 – 10	-	X	-	-
11 - 12	-	-	X	-
Маркировка	0	1	2	3




3135 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>И</b>	
	Положение рукоятки	
	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	-	X
3 – 4	X	-
5 – 6	-	X
7 – 8	X	-
9 – 10	-	X
Маркировка	1	2




3136 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>У</b>			
	Положение рукоятки			
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	-	-	X	-
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	X	-	-	-
11 - 12	-	-	X	-
Маркировка	1	0	2	3







3137 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X	-	-
3 – 4	X	X	-	X	-
5 – 6	-	-	-	-	X
7 – 8	X	X	-	-	-
9 – 10	X	-	-	-	-
11 - 12	-	-	X	-	-
Маркировка	4	5	1	2	3




3138 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-	-
5 – 6	-	X	-	-	-
7 – 8	-	-	-	X	-
9 – 10	-	-	-	X	-
11 - 12	-	-	-	-	X
Маркировка	3	4	0	1	2




3139 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Е		
	Положение рукоятки		
	-90 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	X	-	-
5 – 6	X	-	-
7 - 8	-	-	X
9 – 10	-	-	X
11 - 12	-	-	X
Маркировка	2	0	1




3140 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X
3 – 4	X	X	-
5 – 6	-	-	X
7 – 8	-	-	X
9 – 10	X	-	-
11 – 12	X	-	-
Маркировка	3	1	2




3141 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-
3 – 4	-	X	-
5 – 6	-	X	-
7 – 8	-	-	X
9 – 10	-	-	X
11 – 12	-	-	X
Маркировка	0	1	2




3142 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	-	-	X
5 – 6	-	-	X
7 – 8	-	-	X
9 – 10	X	X	-
11 – 12	X	X	-
Маркировка	3	1	2




3143 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	X	-
3 – 4	-	X	X
5 – 6	X	X	-
7 – 8	-	X	X
9 – 10	X	X	-
11 – 12	-	X	X
Маркировка	3	1	2



3144 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Х					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-	-	-	-
3 – 4	-	-	X	-	-	-
5 – 6	-	-	-	X	-	-
7 – 8	-	-	-	-	X	X
9 – 10	-	-	-	-	-	X
11 – 12	-	X	X	X	X	-
Маркировка	5	6	1	2	3	4



3145 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	X	-	-	-
3 – 4	X	-	X	X	-
5 – 6	X	X	X	-	-
7 – 8	-	-	X	X	X
9 – 10	-	X	-	-	X
11 – 12	-	-	-	X	X
Маркировка	4	5	1	2	3



3146 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	X	-	-	-
5 – 6	-	X	-	-
7 – 8	-	X	-	-
9 – 10	-	-	-	X
11 – 12	-	-	-	X
Маркировка	2	3	0	1

Стр.

03-26

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>К</b>				
	Положение рукоятки				
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$	$+135^0$
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	X	-	-	-
5 - 6	-	-	X	-	-
7 - 8	-	-	-	X	-
9 - 10	-	-	-	-	X
Маркировка	5	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	X	X	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	-	X	-
7 - 8	-	X	X
9 - 10	-	-	X
11 - 12	-	X	-
Маркировка	3	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>А, С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	X	-	-
3 - 4	X	-	-
5 - 6	-	X	-
7 - 8	-	X	-
9 - 10	-	-	X
11 - 12	-	-	X
Маркировка	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>У</b>			
	Положение рукоятки			
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 - 2	-	-	X	-
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	X	X	X
9 - 10	-	X	X	X
11 - 12	-	X	X	X
Маркировка	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	X	-	X
3 - 4	X	-	X
5 - 6	X	-	X
7 - 8	X	-	-
9 - 10	-	-	X
Маркировка	2	0	1




3152 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Е</b>		
	Положение рукоятки		
	$-90^0$	$0^0$	$+90^0$
1 – 2	X	-	X
3 – 4	X	-	X
5 – 6	X	-	X
7 – 8	X	-	-
9 – 10	-	-	X
Маркировка	3	1	2




3153 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	-	-	X
3 – 4	-	X	-
5 – 6	X	-	-
7 – 8	-	-	X
9 – 10	-	X	-
11 - 12	X	-	-
Маркировка	3	1	2



3154 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Х</b>					
	Положение рукоятки					
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$	$+135$
1 – 2	X	-	-	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-	-	-
5 – 6	-	-	X	-	-	-
7 – 8	-	-	-	X	-	-
9 - 10	-	-	-	-	X	-
11 - 12	-	-	-	-	-	X
Маркировка	5	6	1	2	3	4



3155 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Л</b>				
	Положение рукоятки				
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 - 2	-	X	-	-	-
3 - 4	-	-	-	-	X
5 – 6	-	-	-	X	X
7 – 8	-	X	-	X	-
9 – 10	X	-	-	-	-
11 - 12	X	-	-	-	-
Маркировка	3	4	0	1	2



3156 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>У</b>			
	Положение рукоятки			
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 – 2	-	-	X	-
3 – 4	-	-	-	X
5 – 6	-	X	X	X
7 – 8	X	-	-	-
9 – 10	-	X	X	X
Маркировка	4	1	2	3

Стр.

03-28

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата




3157 Соединяемые контакты	Способ фиксации: И	
	Положение рукоятки	
	0°	+45°
1 - 2	-	X
3 - 4	-	X
5 - 6	X	-
7 - 8	X	-
9 - 10	X	-
Маркировка	1	2




3158 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45°	0°	+45°
1 - 2	X	-	-
3 - 4	X	-	-
5 - 6	-	X	-
7 - 8	-	X	-
9 - 10	-	-	X
Маркировка	3	1	2




3159 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45°	0°	+45°	+90°
1 - 2	X	-	-	-
3 - 4	X	X	X	-
5 - 6	-	X	X	-
7 - 8	-	-	X	-
9 - 10	-	-	-	X
11 - 12	-	-	-	X
Маркировка	4	1	2	3




3160 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45°	0°	+45°	+90°
1 - 2	-	-	-	X
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	-	-	X
7 - 8	-	-	X	X
9 - 10	X	-	-	-
Маркировка	4	1	2	3




3161 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Ф			
	Положение рукоятки			
	-90°	-45°	0°	+45°
1 - 2	-	-	X	-
3 - 4	-	-	-	X
5 - 6	X	-	-	-
7 - 8	-	-	-	X
9 - 10	-	X	X	-
Маркировка	3	4	1	2




3162 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>К</b>				
	Положение рукоятки				
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-	-
3 - 4	-	X	-	-	-
5 - 6	-	-	-	-	X
7 - 8	-	-	X	-	-
9 - 10	-	-	-	X	X
Маркировка	0	1	2	3	4




3163 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X
3 - 4	X	-	-
5 - 6	X	-	-
7 - 8	-	X	-
9 - 10	-	-	X
Маркировка	3	1	2



3164 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>К</b>				
	Положение рукоятки				
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	X	-	-	-
5 - 6	-	-	X	-	-
7 - 8	-	-	-	X	-
9 - 10	-	-	-	-	X
11 - 12	-	X	X	X	X
Маркировка	5	1	2	3	4



3165 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>И</b>	
	Положение рукоятки	
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X
3 - 4	-	X
5 - 6	X	-
7 - 8	X	-
9 - 10	-	X
Маркировка	1	2



3166 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Г</b>			
	Положение рукоятки			
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	X	-
3 - 4	X	X	-	X
5 - 6	-	-	-	X
7 - 8	X	X	X	-
9 - 10	X	-	X	X
Маркировка	1	2	3	4

Стр.

03-30

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата




Соединяемые контакты	Способ фиксации: АЛ		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X
3 – 4	-	-	X
5 – 6	X	-	-
7 – 8	X	-	-
9 – 10	-	X	-
11 – 12	-	-	X




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Г			
	Положение рукоятки			
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	-	X	X	X
5 – 6	X	X	-	-
7 – 8	-	-	X	X
9 – 10	X	X	X	-
11 – 12	-	-	-	X
Маркировка	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Н (без ограничения хода рукоятки)							
	Положение рукоятки							
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-	-	-	-	-	-
3 – 4	-	-	X	-	-	-	-	-
5 – 6	-	-	-	X	-	-	-	-
7 – 8	-	-	-	-	X	-	-	-
9 – 10	-	-	-	-	-	X	-	-
11 – 12	-	-	-	-	-	-	X	-
Маркировка	6	7	8	1	2	3	4	5




Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X
3 – 4	X	-	-
5 – 6	-	-	X
7 – 8	-	-	X
9 – 10	X	-	-
11 – 12	-	-	X
Маркировка	2	0	1




Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	X	-	X	-
5 – 6	-	-	-	X
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	X	-	X	X
11 – 12	X	-	X	-
Маркировка	3	0	1	2




3172 Соединяемые контакты	Способ фиксации: И	
	Положение рукоятки	
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-
3 - 4	-	X
5 - 6	X	-
7 - 8	-	X
9 - 10	X	-
11 - 12	-	X
Маркировка	1	2




3173 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	-	-	X
7 - 8	X	-	-
9 - 10	X	-	X
11 - 12	-	X	-
Маркировка	2	0	1



3174 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	X
11 - 12	X	-	X
Маркировка	2	0	1




3175 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X
3 - 4	X	-	-
5 - 6	X	-	-
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	X
11 - 12	X	-	X
Маркировка	2	0	1




3176 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	X	X
3 - 4	-	-	X	-
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	X	X	X
9 - 10	-	-	X	X
Маркировка	0	1	2	3







Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	X	-
3 – 4	-	X	-	X
5 – 6	X	-	X	-
7 – 8	-	X	-	X
9 – 10	X	-	X	-
11 - 12	X	-	X	-
Маркировка	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-	-
3 - 4	-	-	X	-	-
5 – 6	-	-	-	X	X
7 – 8	-	X	-	-	-
9 – 10	-	-	-	-	X
Маркировка	0	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X	X
3 – 4	X	-	-	-
5 – 6	-	-	-	X
7 – 8	X	-	-	-
9 – 10	X	-	-	=
Маркировка	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	X	X
3 – 4	-	X	X	X
5 – 6	-	-	X	X
7 – 8	-	-	X	-
9 – 10	-	-	X	X
11 - 12	-	-	X	X
Маркировка	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	X	-
3 – 4	X	-	X
5 – 6	-	X	X
7 – 8	-	-	X
9 – 10	-	X	-
11 – 12	X	-	-
Маркировка	3	1	2




3182 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	X	-
3 – 4	-	-	X
5 – 6	X	-	-
7 – 8	-	X	-
9 – 10	-	-	X
11 – 12	X	-	-
Маркировка	1	2	3




3183 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Ф</b>			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	X	X	-
3 – 4	X	X	-	-
5 – 6	X	-	-	-
7 – 8	-	-	-	X
9 – 10	-	-	X	X
11 - 12	-	X	X	X
Маркировка	4	3	1	2




3184 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>М</b>						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	X	X	-	-	-
3 - 4	-	X	-	-	-	-	-
5 – 6	-	-	X	-	X	-	-
7 - 8	-	-	-	X	-	X	X
9 – 10	-	-	-	-	X	-	X
11 - 12	-	-	-	-	-	X	-
Маркировка	0	5	6	1	2	3	4




3185 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	X	-	-
5 – 6	-	-	X
7 – 8	-	-	X
9 – 10	-	-	X
11 - 12	X	-	-
Маркировка	2	0	1




3186 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>М</b>						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	-	-	-	-	-	X
3 - 4	X	X	-	-	-	-	-
5 – 6	-	X	-	-	-	X	-
7 - 8	-	-	X	-	-	-	-
9 – 10	X	-	X	-	X	-	-
11 - 12	-	-	-	-	X	X	X
Маркировка	6	5	4	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	X	-	-
3 – 4	-	X	-
5 – 6	-	-	X
7 – 8	X	-	-
9 – 10	-	X	-
11 - 12	-	-	X
Маркировка	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Ф</b>			
	Положение рукоятки			
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	-	X	X	X
3 - 4	-	X	-	-
5 – 6	-	X	-	X
7 – 8	-	X	X	X
9 – 10	-	X	-	-
Маркировка	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Н</b> (без ограничения хода рукоятки)							
	Положение рукоятки							
	$-135^0$	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$	$+135^0$	$+180^0$
1 - 2	-	-	-	-	-	X	-	X
3 - 4	-	-	-	-	-	X	-	-
5 – 6	-	X	-	-	-	-	-	-
7 - 8	-	X	-	-	-	-	-	X
9 – 10	-	-	-	X	-	-	-	-
11 - 12	-	-	-	X	-	-	-	-
Маркировка	0	1	0	2	0	3	0	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Х</b>					
	Положение рукоятки					
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$	$+135$
1 – 2	-	X	-	-	-	-
3 – 4	-	-	X	-	-	-
5 – 6	-	-	-	X	-	-
7 – 8	-	-	-	-	X	-
9 - 10	-	-	-	-	-	X
11 - 12	-	X	-	-	-	-
Маркировка	0	1	2	3	4	5




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>У</b>			
	Положение рукоятки			
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 – 2	X	-	-	-
3 – 4	-	X	-	-
5 – 6	-	-	X	-
7 – 8	-	-	X	-
9 – 10	-	-	-	X
11 - 12	-	-	-	X
Маркировка	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Е</b>				
	Положение рукоятки				
	$-90^0$		$0^0$		$+90^0$
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	-	-	-	X
5 - 6	-	-	-	X	-
7 - 8	-	-	-	X	X
9 - 10	-	-	-	-	X
11 - 12	X	-	-	-	-
Маркировка	3		1		2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>А, С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	-
11 - 12	-	-	X
Маркировка	2	0	1



Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	-
11 - 12	-	-	X
Маркировка	2	0	1



Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	X	-	-
3 - 4	X	-	-
5 - 6	-	X	-
7 - 8	-	X	-
9 - 10	-	-	X
11 - 12	-	-	X
Маркировка	2	0	1



Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>У</b>			
	Положение рукоятки			
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 - 2	-	X	X	X
3 - 4	-	X	X	X
5 - 6	-	-	X	X
7 - 8	-	-	X	X
9 - 10	-	-	-	X
11 - 12	-	-	-	X
Маркировка	0	1	2	3

Стр.

03-36

АВКГ 1848


Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>А, С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	X	-	-
3 – 4	-	-	X
5 – 6	X	-	-
7 – 8	-	-	X
9 – 10	X	-	-
11 – 12	-	-	X
Маркировка	2	0	1




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Л</b>				
	Положение рукоятки				
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	-	-	-	X
5 – 6	X	-	-	-	-
7 - 8	-	-	-	-	X
9 – 10	-	X	-	-	-
11 - 12	-	-	-	X	-
Маркировка	3	4	0	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 – 2	X	-	-
3 – 4	X	-	-
5 – 6	-	X	-
7 – 8	-	X	-
9 – 10	-	-	X
11 – 12	-	-	X
Маркировка	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Н</b>							
	Положение рукоятки							
	$-135^0$	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$	$+135^0$	$+180^0$
1 - 2	X	-	X	X	-	-	X	-
3 - 4	X	X	-	X	-	X	-	-
5 – 6	X	X	X	-	X	-	-	-
7 - 8	-	X	X	X	X	X	X	X
9 – 10	-	X	X	X	X	X	X	X
Маркировка	8	7	6	5	4	3	2	1




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Л</b>				
	Положение рукоятки				
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 - 2	-	X	-	-	-
3 - 4	-	-	X	-	-
5 – 6	-	-	-	X	-
7 - 8	-	-	-	-	X
9 – 10	-	X	X	X	X
Маркировка	0	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>М</b>						
	Положение рукоятки						
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-	-	-	-
3 - 4	-	-	-	-	-	X	X
5 - 6	-	X	-	-	-	X	-
7 - 8	-	-	-	-	X	-	-
9 - 10	-	-	X	-	X	-	X
11 - 12	X	X	X	-	-	-	-
Маркировка	6	5	4	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Д</b> (без ограничения хода рукоятки)			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	X	X	-	-
3 - 4	-	-	X	X
5 - 6	-	-	-	X
7 - 8	-	X	-	-
9 - 10	X	-	-	-
11 - 12	-	-	X	-
Маркировка	4	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Д</b> (без ограничения хода рукоятки)			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	X	X
3 - 4	X	X	X	-
5 - 6	-	X	-	-
7 - 8	-	-	-	X
9 - 10	-	-	X	-
11 - 12	X	X	-	X
Маркировка	4	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>С</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	X	-	-
7 - 8	-	-	X
9 - 10	X	-	X
11 - 12	X	-	X
Маркировка	2	0	1




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>И</b>	
	Положение рукоятки	
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X
3 - 4	-	X
5 - 6	-	X
7 - 8	-	X
9 - 10	-	X
11 - 12	-	X
Маркировка	0	1




3207 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>A, C</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	-	-	X
5 – 6	X	-	-
7 – 8	X	-	X
9 – 10	X	-	X
11 – 12	X	-	X
Маркировка	1	0	2




3208 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>X</b>					
	Положение рукоятки					
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-	-	-
3 - 4	-	-	X	-	-	-
5 - 6	-	-	-	X	-	-
7 - 8	-	-	-	-	X	-
9 - 10	-	-	-	-	-	X
11 - 12	-	X	X	X	X	X
Маркировка	0	1	2	3	4	5




3209 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>C</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	-	-	X
5 – 6	X	-	-
7 – 8	-	-	X
9 – 10	X	-	X
Маркировка	1	0	2




3210 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>C</b>		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	-	-	X
3 – 4	X	-	-
5 – 6	-	-	X
7 – 8	X	-	-
9 – 10	X	X	-
11 – 12	-	X	-
Маркировка	1	2	3




3211 Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Д</b> (без ограничения хода рукоятки)			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	X	X
3 - 4	-	X	-	-
5 - 6	X	X	-	X
7 - 8	-	-	X	-
9 - 10	X	X	X	-
11 - 12	-	-	-	X
Маркировка	4	1	2	3




3212 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	X	-
3 – 4	X	X	-
5 – 6	-	X	X
7 – 8	-	X	X
9 – 10	X	-	X
11 – 12	X	-	X
Маркировка	3	1	2




3213 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 – 2	X	-	-
3 – 4	X	-	-
5 – 6	-	-	X
7 – 8	-	X	-
9 – 10	-	X	-
11 – 12	X	X	-
Маркировка	3	1	2



3214 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-	-
3 - 4	-	X	-	-	X
5 – 6	X	X	X	-	-
7 – 8	-	-	-	X	X
9 – 10	-	-	-	X	X
11 - 12	X	X	-	-	-
Маркировка	4	5	1	2	3



3215 Соединяемые контакты	Способ фиксации: У			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-
3 - 4	X	-	X	X
5 – 6	X	X	-	X
7 - 8	-	-	X	-
9 – 10	-	-	-	X
11 - 12	X	X	X	-
Маркировка	1	2	3	4



3216 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Д			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	X	X
3 - 4	-	X	-	-
5 – 6	X	X	-	X
7 - 8	-	-	X	-
9 – 10	X	X	X	-
11 - 12	-	-	-	X
Маркировка	0	1	2	3

Стр.

03-40

АВКГ 1848

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата







Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Н</b>							
	Положение рукоятки							
	-135 <sup>0</sup>	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>	+135 <sup>0</sup>	+180 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	X	X	-	-	X	-
3 - 4	X	X	-	X	-	X	-	-
5 - 6	X	X	X	-	X	-	-	-
7 - 8	-	X	-	-	X	X	-	X
9 - 10	-	-	X	-	X	-	X	X
11 - 12	-	-	-	X	-	X	X	X
Маркировка	1	2	3	4	5	6	7	8




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>У</b>			
	Положение рукоятки			
	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>	+90 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-	-	-
3 - 4	X	X	X	-
5 - 6	-	-	X	-
7 - 8	X	X	-	X
9 - 10	-	-	-	X
11 - 12	-	X	X	X
Маркировка	1	2	3	4




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>Ф</b>			
	Положение рукоятки			
	-90 <sup>0</sup>	-45 <sup>0</sup>	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X	-	-
3 - 4	-	X	X	-
5 - 6	-	-	-	X
7 - 8	-	-	-	X
9 - 10	-	-	X	-
11 - 12	-	-	X	-
Маркировка	0	1	2	3




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>И</b>	
	Положение рукоятки	
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	-	X
3 - 4	-	X
5 - 6	X	-
7 - 8	X	-
9 - 10	-	X
11 - 12	-	X
Маркировка	1	2




Соединяемые контакты	Способ фиксации: <b>И</b>	
	Положение рукоятки	
	0 <sup>0</sup>	+45 <sup>0</sup>
1 - 2	X	-
3 - 4	X	-
5 - 6	-	X
7 - 8	-	X
9 - 10	-	X
Маркировка	1	2




3222 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	-	X	-
3 - 4	X	X	-
5 - 6	-	-	X
7 - 8	-	-	X
9 - 10	-	-	X
11 - 12	-	-	X
Маркировка	1	2	3




3223 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Д			
	Положение рукоятки			
	$-90^0$	$0^0$	$+90^0$	$+180^0$
1 - 2	-	-	-	X
3 - 4	-	-	X	-
5 - 6	-	-	X	-
7 - 8	-	X	-	-
9 - 10	-	-	X	-
11 - 12	-	-	-	X
Маркировка	0	1	2	3



3224 Соединяемые контакты	Способ фиксации: С		
	Положение рукоятки		
	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$
1 - 2	X	X	-
3 - 4	-	-	X
5 - 6	-	-	X
7 - 8	X	X	X
9 - 10	-	-	X
11 - 12	X	X	-
Маркировка	1	2	3



3225 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Л				
	Положение рукоятки				
	$-90^0$	$-45^0$	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$
1 - 2	-	-	-	X	X
3 - 4	X	X	-	-	-
5 - 6	-	-	X	-	-
7 - 8	X	X	-	X	X
9 - 10	X	-	-	-	X
11 - 12	-	X	-	X	-
Маркировка	4	5	1	2	3



3226 Соединяемые контакты	Способ фиксации: Г			
	Положение рукоятки			
	$0^0$	$+45^0$	$+90^0$	$+135^0$
1 - 2	-	X	-	-
3 - 4	-	-	X	-
5 - 6	-	-	-	X
7 - 8	-	-	-	X
9 - 10	-	X	-	-
11 - 12	-	-	X	-
Маркировка	0	1	2	3